



Descripcion:

**14000W Generador Diesel Silencioso - Fijo.**  
Con Switches de Transferencia Automatica integrado en el systema.

## **RM1400DAS Especificaciones:**

### **1. 26.0 Caballos De Fuerzas 1905cc- Enfriamiento de AGUA**

26.0 caballos de fuerza 1905cc / 1800 RPM; tres cilindros y Enfriamiento de agua, motor de 4 tiempos.  
Encendido Electronico, Seguridad/ Apagado automatico por falta de aceite. Systema de inyector.

### **2. Motor Encerrado en Caja de Metal y Base de Acero.**

Caja de Metal y Base de Acero con Cuatro puntos insalados con Monturas de Goma (motor Mount).  
para una operacion suave y silenciosa.

### **3. Tiempo de Operacion de hasta 14-Horas continuas:**

Tiempo de operacion de hasta 10 horas a Capacidad Completa.

Tiempo de Operacion de hasta 14 -Horas a 50% de la Capacidad total

### **4. 14000W De Salida**

Maxima Salida de 13,000 Watts

Con Tomacorriente Para 120V A/C / 240V A/C y 12V DC A 8.3 AMP PARA CARGAR BATERIAS (CABLES INCL).

### **5. TANQUE PARA 10 Gallones de Capacidad.**

Tanque de Acero y medidor (gauge).

### **6. Solamente 77dba (decibel de sonido).**

Muffler Super Silencioso.

### **7. Panel Completo y Facil de Leer.**

Voltmetro, Amperimetro, Protector de Circuito AC & DC Y Salidas de Tomacorrientes 120V-240V AC.  
Selector de Voltage, Reloj de horas recorrida.

### **8. Tomacorriente de 120V AC / 240V AC - & 12V DC.**

Totalmente Protegido -

2 tomacorrientes 120V/ 60Hz Max. Current 20A AC.

1 Tomacorriente de 120V/ 60Hz Max. 30A AC.

1 Tomacorriente de 120V/ 60Hz Max. 50A AC.

1- Tomacorriente de 120/240V Max. Current 30 Amp AC.

1 - Salida de 12V DC - 8.3A para cargar Baterias de 12V DC ( Cables Incluidos).

### **9. Corre Una gran Variedad de Equipos Electricos y Herramientas Elec.**

Perfecto para Casas completas o negocios pequeños.

Varios bombillos, Televisores, abanicos, neveras, freezers y otros...

MEDIDAS : 65"x29"x40"

PESO TOTAL: 1075 lbs.