



**Descripcion:**

## **4500W Generador Silencioso - Gasolina**

### **MODELO: RM4500ESC Especificaciones**

#### **1. 7.5 Caballos de Fuerzas- Enfriamiento de Aire Motor de 4-Tiempos**

7.5 caballos de fuerza 220cc, Enfriamiento de aire, motor de 4 tiempos, encendido Electronico y manual. Seguridad/ Apagado automatico por falta de aceite.

#### **2. Encerrada en Caja de Metal y Montura de Acero.**

Montura de Acero fuerte con Cuatro puntos insolados con Monturas de Goma (motor Mount). para una operacion suave y silenciosa.

#### **3. Tiempo de Operacion de hasta 12-Horas continuas:**

Tiempo de operacion de hasta 10 horas a Capacidad Completa.

Tiempo de Operacion de hasta 12 -Horas a 50% de la Capacidad total

#### **4. 4500W De Salida**

Maxima Salida de 4000 Watts

#### **5. TANQUE PARA 4 Galon de Gasolina.**

Tanque de Gasolina de Acero con Reloj de Medida

#### **6. Solamente 63 dba (decibel de sonido).**

Muffler Super Silencioso.

#### **7. Panel Completo y Facil de Leer.**

Con Switcher para apagar la unidad, Voltmetro, Selector de Voltage, Braiker de seguridad.

#### **8. Tomacorriente de 120V AC / 240V AC - & 12V DC.**

2 - Tomacorriente Para 120V A/C 60Hz a 20 AMP.

1- Tomacorriente Para 120V A/C 60Hz a 30 AMP.

1-Tomacorriente de 120/240V/60Hz Maximo 17 Amp.

1- Salida de 12V DC 8.3 Amp - para cargar baterias de 12V ( Cable incluido)

#### **9. Portabilidad -**

Dos ruedas de 8" incluida.

#### **10. Corre Una gran Variedad de Equipos Electricos y Herramientas Elec.**

Varios bombillos, Televisores , abanicos, pompas de agua, neveras, freezer.

MEDIDAS : 32"x23"x25"

PESO TOTAL: 165 lbs.