



Descripcion:

5500W Generador de Gas Propano Con encendido Electronico Modelo: RM5500ELP

1. 10.0 Caballos De Fuerzas 337cc- Enfriamiento de Aire OHV Motor de Gas Propano

10.0 caballos de fuerza 337cc, Enfriamiento de aire, motor de 4 tiempos, encendido Electronico.
Segurida/ Apagado automatico por falta de aceite.

2. Base de Acero.

Base de Acero con Cuatro puntos insolados con Monturas de Goma (motor Mount).
para una operacion suave y silenciosa.

3. Tiempo de Operacion de hasta 10-Horas continuas:

Tiempo de operacion de hasta 10 horas a Capacidad Completa con tanque de gas de 20 lb.

4. 5500W De Salida

Maxima Salida de 4500 Watts

Con Tomacorriente Para 120V A/C - 240V A/C 12V DC A 8.3 AMP PARA CARGAR BATERIAS (CABLES INCL).

5. Solamente 72dba (decibel de sonido).

6. Panel Completo y Facil de Leer.

Voltimetro, Protector de Circuito AC & DC Y Salidas de Tomacorrientes 120V/240V A/C

7. Tomacorriente de 120V AC 240V AC & 12V DC.

Totalmente Protegido -

2 tomacorrientes 120V/ 60Hz Max. Current 20A AC.

1 Tomacorriente de 120V/ 60Hz Max. 30A AC.

1-Tomacorriente de 120v/240V Max. 21A AC.

1 - Salida de 12V DC - 8.3A para cargar Baterias de 12V DC (Cables Incluidos).

8. Ruedas y Barra de Acero para mejor Movilidad.

Incluye 2 ruedas de 8 pulgadas y 1 barras de acero para facil movilidad.

Incluye Manguera para la coneccion de gas

9. Corre Una gran Variedad de Equipos Electricos y Herramientas Elec.

Varios bombillos, Televisores, abanicos, neveras, freezers y otros...

MEDIDAS : 32"x27"x28"

PESO TOTAL: 180 lbs.